



POWERED by  
**HONDA**™



Мощность: 6,6 кВА

### Технические характеристики

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Номинальная мощность, кВА                | 6,6                        |
| Род тока                                 | переменный, однофазный     |
| Номинальное напряжение, В                | 230                        |
| Номинальная частота, Гц                  | 50                         |
| Номинальный коэффициент мощности (cos φ) | 1                          |
| <b>Двигатель</b>                         | <b>Honda GX390</b>         |
| Способ запуска двигателя                 | ручной / эл. стартер       |
| Топливо                                  | бензин АИ-92               |
| Емкость топливного бака, л               | 6,1                        |
| Емкость масляной системы, л              | 1,1                        |
| Частота вращения, об/мин                 | 3000                       |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч     | 2,6                        |
| Генератор                                | синхронный Linz E1C10M I   |
| Розетки отбора мощности / количество     | 16А / 1 шт.<br>32А / 1 шт. |
| Масса, кг                                | 76                         |
| Габаритные размеры, мм:                  | 840x540x550                |

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB7.0/230-HE



ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»  
Тел.: +7 (495) 921-22-29  
energo@spectech.ru  
www.spectech.ru